

# ポータブル電源ユーザーは多い！

**1** **秘** Confidential  
Until: 無期限

## ポータブル電源使用回数目安

JAN	4976463882001	JAN	4976463882018	JAN	4976463882025
商品コード	88200	商品コード	88201	商品コード	88202
型番	PB-1500A	型番	PB-1000A	型番	PB-600A
					
電池容量	440,000mAh(1,408Wh)	電池容量	400,000mAh(1,280Wh)	電池容量	200,000mAh(640Wh)
最大出力	1,500W(瞬間最大3,000W)	最大出力	1,000W(瞬間最大2,000W)	最大出力	600W(瞬間最大1,200W)
AC	100V 60Hz 純正弦波	AC	100V 60Hz 純正弦波	AC	100V 60Hz 純正弦波
出力ポート	16口	出力ポート	16口	出力ポート	12口
入力電圧	DC12-30V(最大200W)	入力電圧	DC12-30V(最大200W)	入力電圧	DC12-30V(最大65W)
電池タイプ	リチウムイオン充電電池	電池タイプ	リチウムイオン充電電池	電池タイプ	リチウムイオン充電電池
充電時間	7~8時間	充電時間	6~7時間	充電時間	9~10時間
充放電回数	2,000回	充放電回数	2,000回	充放電回数	2,000回
重量	17.5kg	重量	16.9kg	重量	9.3kg



## 使用時間・充電回数の目安

	LED ライト	スマートフォン	扇風機	小型冷蔵庫	電気毛布	電動工具
						
消費電力	12W	15W	30W	39W	60W	400W
CYGNUS 1500 PB-1500A	約 88 時間	約 79 回	約 35 時間	約 27 時間	約 18 時間	約 3 時間
CYGNUS 1000 PB-1000A	約 80 時間	約 72 回	約 32 時間	約 25 時間	約 16 時間	約 2 時間
CYGNUS 600 PB-600A	約 40 時間	約 36 回	約 16 時間	約 12 時間	約 8 時間	約 1 時間

	PB-1500A		PB-1000A		PB-600A	
マキタ(Makita) エアコンプレッサ AC462XS AC:100V 電流:15A 出力:1300W	時間	約1時間	時間	約50分	時間	約30分
リチウムイオンバッテリー18V6A	充電回数	約8回	充電回数	約6回	充電回数	約3回

※フル充電時